

**SILSOS**

**COMUNICAZIONE DI EMERGENZE**



**SILSOS**

**Attivazione emergenze  
tramite sensore di  
accelerazione o pulsante.  
Allarme uomo morto,  
allarme movimento,  
chiamata d'allarme a 5  
numeri telefonici interni o  
esterni in sequenza fino  
alla risposta.**

**Viva-voce automatico con  
l'interlocutore**

## ALLARME PERSONALE

Le emergenze vengono attivate dalla pressione del tasto o tramite sensore di accelerazione che posso configurare a piacimento con la funzione "uomo morto" o spostamento di un oggetto. **Viva-voce automatico con l'interlocutore.**

Con la tecnologia DECT Gap è possibile assegnare l'apparato a qualsiasi telefono senza fili Dect o a qualsiasi stazione base Dect integrata nei centralini Pabx. Il grado di protezione IP65 assicura anche il funzionamento anche in situazioni estreme.



- DECT•GAP,•EN•300•444
- IP65
- integrazione•con RFID•tag•per•EM4102•  
d(Key Fob in 125 kHz technology)
- Accelerometro
- Altoparlante
- Microfono
- Durata batterie:> 100 ore
- Batteria al litio, Capacità 450mAh
- Tempo di conversazione :> 6 ore
- Ricarica induttiva
- Temperatura di servizio:•-10 °C +40 °C
- Scocca in plastica  
misure•75mm•x•68mm•x•16mm
- Peso:circa 66 gr.
- LED di indicazione•(2-colori)
- Tasto per•Emergenza •e •Funzione
- Disponibile in•nero•o•bianco•(anti-  
batterico)

Tempo di ricarica: circa 12 ore

Il programmatore serve per programmare e ricaricare il **SILsos**.

Servizi personalizzati possono essere programmati (chiamata infermiera, servizio uomo morto, chiamata di emergenza in viva-voce).

Il programmatore viene connesso tramite USB ad un computer, col quale vengono programmati tutti i servizi richiesti.



### Confezione:

Manuale utente.  
Programmatore e ricarica  
del **SILsos**  
Alimentatore  
Clip di cintura,nastro di  
velcro per braccio.



Rivenditore

**SILTEL**

Via Carlo Pezzini,116 26015 Soresina CR  
Tel. 0374 690000 Fax 0374 690121  
www.siltel.com info@siltel.com